

**Mitsubishi Stromaggregat 32 kVA****Motordaten**

Hersteller:	Mitsubishi
Modell:	S4S-61SD
Herstellungsland:	Japan
Hubraum:	
Kraftstoff:	Diesel
Zylinder:	4
Drehzahl:	1500
Leistung (kW / PS)	27,6 / 37,5

**Generatordaten**

Hersteller:	Leroy & Sommer
Stand-By-Power:	33,0 kVA / 26,4 kVA
Prime-Power:	30,0 kVA / 24,0 kVA
Ampere:	43,3
Frequenz:	400 Volt
Spannung:	50 Hz.

**Gerätedaten**

Länge:	2000 mm
Breite:	1130 mm
Höhe:	1450 mm
Gewicht:	970 kg
Verbrauch (50%):	4,4 l/h
Verbrauch (75%):	6,4 l/h
Tankvolumen:	210 l
Schallpegel:	94 dB (7m)

**Ausstattung**

AVR-Regler
bürstenloser Generator
Glühkerzen
Motor-Überhitzungsschutz
Motorvorwärmung
Batterieladegerät
GCB Schneider Z25/4 Sicherungsschalter
Not-Aus-Schalter
schalldämmten Gehäuse
integrierter Dieseltank
verschießbare Türen und Tankdeckel
Hebeösen / Kranösen
Kraftstoffanzeige in %



## ComAp IntelliLite AMF 25



### Steuerung / Bedieneinheit

- Modell: ComAp AMF25
- Manueller-Start per Knopfdruck
- Automatik-Start-Funktion bei Spannungsabfall
- Fernstartmodus (MRS Modus)
- Motor- und Generatorüberwachung
- Anzeige von Volt, Ampere, Hertz
- Betriebsstundenzähler
- Modul vom Handy / PC