

**Iveco Stromaggregat 250 kVA****Motordaten**

Hersteller:	FPT (Iveco)
Modell:	NEF67TE1W
Herstellungsland:	Italy
Hubraum:	
Kraftstoff:	Diesel
Zylinder:	6
Drehzahl:	1500
Leistung (kW / PS)	216 / 294

**Generatordaten**

Hersteller:	Leroy & Somer
Stand-By-Power:	271,0 kVA / 217,0 kW
Prime-Power:	247 kVA / 197,0 kW
Ampere:	356
Frequenz:	50 Hz.
Spannung:	400 Volt

**Gerätedaten**

Länge:	3700 mm
Breite:	1150 mm
Höhe:	2270 mm
Gewicht:	2140 kg
Verbrauch (50%):	24,9 l/h
Verbrauch (75%):	36,4 l/h
Tankvolumen:	450 l
Schallpegel:	76,6 dB (7m)

**Ausstattung**

AVR-Regler
bürstenloser Generator
Motor-Überhitzungsschutz
Motorvorwärmung
Batterieladegerät
GCB Schneider NSX 160 3P + Mic.2.2 -
Sicherungsschalter
schalldämmten Gehäuse
integrierter Dieseltank
verschiebbare Türen und Tankdeckel
Hebeösen / Kranösen
Kraftstoffanzeige in %
Öldrucksensor
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
Not-Aus-Schalter
Haupttrennschalter



*\*einzelne Bauteile / Komponenten können verfügbarkeitsbedingt abweichen*

## ComAp IntelliLite AMF 25



### Steuerung / Bedieneinheit

- Modell: ComAp AMF25
- Manueller-Start per Knopfdruck
- Automatik-Start-Funktion bei Spannungsabfall
- Fernstartmodus (MRS Modus)
- Motor- und Generatorüberwachung
- Anzeige von Volt, Ampere, Hertz
- Betriebsstundenzähler
- Modul vom Handy / PC

*\*einzelne Bauteile / Komponenten können verfügbarkeitsbedingt abweichen*