



Kortkamp Notstromaggregate e.K. - Südfeld 3 - 59174 Kamen

Stromaggregat Honda 9000-S

Motordaten

Hersteller	Honda
Modell	GX390
Hubraum	389 cm ³
Kühlung	Luftgekühlt
Zylinder	1
Stroke	4-Takt
Startsystem	Elektrostart
Motorölvolumen	1,1 Liter

Generatordaten

Hersteller	NSM (Italien)
Leistung 400V 3~	8,5 kVA / 7,7 kVA
Leistung 230V 1~	5,0 kVA / 4,5 kVA
Ampere 3~	11,2 A
Ampere 1~	19,6 A
Spannung	230 / 400 V
Frequenz	50 Hz.

Gerätedaten

Länge	110 cm
Breite	60 cm
Höhe	83 cm
Gewicht	217 kg
Verbrauch (75%)	2,7 L / h
Tankvolumen	50 Liter

Standard - Ausstattung

AVR Regler
Überlastschutz
Ölstandsensor
Betriebsstundenzähler
Vorbereitete Schnittstelle für ATS Box



Zusatz - Ausstattung

Flexibles Abgasrohr 2,5 mtr. 50 mm
Wartungsset (Öl, Luftfilter, Zündkerze)
Automatik-Start-Box (ATS-Box)
Schutzgehäuse für Bedieneinheit

Bei Rückfragen und Bestellung: [+49 170 / 4895284](tel:+491704895284)